



Seria MB

Drukowanie zawsze i wszędzie!

Dostępne jako 2 i 4-calowe modele. Niska waga serii przenośnych drukarek jest znaczącą zaletą wśród wielu wymagań. Łatwe podawanie taśmy i możliwości komunikacji są rozwiązaniami bardzo ułatwiającymi obsługę drukarek.

- ✓ *Małe rozmiary*
- ✓ *Niska waga*
- ✓ *Ochronny futerał*
- ✓ *Kompatybilne z PDA*
- ✓ *Poręczne*
- ✓ *2 Kolorowe drukowanie*
- ✓ *Opcja Bluetooth*

Mobilne - małe rozmiary i lekka konstrukcja sprawiają, że Seria MB jest gotowa na każde Twoje zwołanie. Przygotowane do noszenia przy pasku lub na ramieniu. SATO MB są bardzo wygodne.

Proste - prosty system podawania etykiet i łatwa dwuprzyciskowa kontrola. Łatwa i przyjemna obsługa drukowania.

Komunikatywność - drukarki są kompatybilne z systemami Palm OS i Windows® CE 3.0. Tak więc dane z palmtopów płyną bez problemu do drukarek, a opcja bluetooth pozwala na komunikację radiową.

Niezliczone możliwości - przenośne drukowanie, metkowanie, znakowanie produktów, półek, identyfikacja przedmiotów, transakcje w punktach sprzedaży i drukowanie paragonów.



MB 200

MB 400

Metoda drukowania	termiczna	
Rozdzielczość	8 pkt/mm (203 dpi)	
Prędkość drukowania	do 62.5 mm/sek (2.5 ips)	do 50 mm/sek (2 ips)
Maks. szerokość druku	48 mm (1.9")	104 mm (4.1")
Maks. długość druku	160 mm (6.3")	297 mm (11.7")
Rozmiar nośnika	min. 28.4 mm (1.1") x 16 mm (0.6") ciągły: maks. 58 mm (2.2") x 163 mm (6.4") dzielony: maks. 58 mm (2.2") x 163 mm (6.4")	min. 53 mm (2") x 28 mm (1.1") ciągły: maks. 114 mm (4.5") x 300 mm (11.8") dzielony: maks. 114 mm (4.5") x 184 mm (7.2")
Wymiary:	94 mm x 120 mm x 64 mm (3.7" x 4.7" x 2.5")	190 mm x 80 mm x 139 mm (7.5" x 3.1" x 5.5")
K U U	430 g (0.95 lbs) z baterią	960 g (2.12 lbs) z baterią
5_Wgcf]U	uchwyt do paska	pas na ramię

Tryby drukowania:

Dla papieru ciągłego i dzielonego.

Procesor:

32-BIT RISC, 80 Mhz

Nośnik:

Rolowane etykiety dzielone
Maks. 0.18 mm (0.007") kalibr.
Maks. 26.5 mm (1.04") wewn. śr.
Maks. 58 mm (2.3") średnica rolki.
Zwijane do wewn.

Czytnik Nośnika:

Reflektacyjny sensor (I-Mark),
sensor transmisywny (Gap).

~bhfZ'gm

- Serial - RS232 (standard)
- Ir-DA - wersja 1.2 (standard)
- Częstotliwość radiowa (opcjonalnie)

Symbologia kodów:

Šã å, ^KWÜÖDDEÖCE È ÆHÉO] à^
HJEDHFG ÉQ,ã • dæVGD ÉQ, c, |æç^ãGD É
T æããGD ÉVÖÖDDEAFG ÉãY È
GÉY ^ { æã[, ^KWÜÖD FI ÉT æã[à^ÉÜÜ
Code.

Funkcje samokontroli:

Głowicy, baterii, koniec papieru,
otwarta pokrywa, wydruk próbny.

?ca dUmV]bc .

Úæ[ÁÜÁÉÉ
Y å å[, •í ÖÖÁÉÉ

NUg]Uo]Y.

ÖÖÉÉÉ ÉXIAÉÉÉP: Åã àÅ] &É
baterie (Litowo-Jonowe),
więcej jak 1500 mAh (7.2).

CdWY.

Adapter AC ,ładowarka,
baterie, futerał (tylko dla MB 200),
radiowy Bluetooth.